

RH-4791

موتور برق بنزینی سایلنت با تکنولوژی اینورتر

۱۲۰۰ وات

- دارای موتور ۴ زمانه با ظرفیت سیلندر ۶۰ سی سی و خروجی توان ماکزیمم ۱/۲ کیلووات با عملکرد فوق العاده
- کاهش ۲۰ درصدی وزن نسبت به ژنراتورهای معمول که سبب اشغال فضای کمتر شده و حمل و نقل آن آسان تر می باشد
- تولید شکل موج سینوسی صاف و ولتاژ پایدار که از آسیب به وسیله های الکترونیکی حساس مانند موبایل، لپ تاپ، تلویزیون و ... جلوگیری می کند
- فوق العاده کم صدا با تولید صدای حداکثر ۵۸ دسیبل
- دارای یک خروجی ۲۲۰ ولت AC و یک خروجی DC (۱۲ ولت)
- مجهز به سوئیچ حالت اقتصادی که با تنظیم سرعت موتور بر حسب نوع بار متصل باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک ژنراتور می شود
- پایش دائمی اضافه بار و اتصال کوتاه مدار توسط واحد کنترل اینورتر و قطع سریع موتور در صورت بروز مشکل به منظور محافظت از اینورتر ژنراتور و وسیله های برقی متصل
- دارای چراغ هشدار کمبود روغن برای جلوگیری از آسیب به موتور
- مناسب برای تجهیزات الکترونیکی، کاروان ها، کمپینگ، وسیله های برقی، خانگی و ابزارهای برقی کوچک صنعتی



مدل	RH-4791
نوع	اینورتر ژنراتور
ولتاژ	۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
حداکثر توان خروجی	۱/۲ کیلووات
نرخ توان خروجی	۱ کیلووات
ضریب قدرت	۱
خروجی DC	۱۲ ولت - ۴ آمپر
مدل	XY144F-1
نوع	موتور چهار زمانه بنزینی / هوا خنک / OHV
قطر × ارتفاع (میلیمتر)	۳۹.۵ × ۴۴
حجم	۶۰ سی سی
حداکثر توان خروجی	۱/۳ کیلو وات ۵۵۰۰ دور بر دقیقه
نوع سوخت	بنزین بدون سرب
ظرفیت مخزن سوخت	۳ لیتر

مدت زمان کارکرد پیوسته	۴/۴ ساعت	موتور
نوع روغن	SAE 10W30	
ظرفیت مخزن روغن	۰/۲۷ لیتر	
نوع استارت	دستی (هندلی)	
سیستم جرقه زنی	.C.D.I	
نوع شمع	A5RTC (TORCH)	
ابعاد محصول	۳۹۲×۲۳۶×۴۴۸	ابعاد
ابعاد بسته بندی	۴۲۵×۲۵۵×۴۸۰	
وزن خالص	۱۲ کیلوگرم	
وزن ناخالص	۱۵ کیلوگرم	
بسته بندی	جعبه دو رنگ رونیکس	
متعلقات	کابل اتصال DC، پیچگوشتی، آچار شمع	