

پولیش شارژی براشلس 40 ولت 180 میلی  
متری

8926-40V

- دارای قابلیت کنترل سرعت متغیر از 800 دور در دقیقه تا 3500 دور در دقیقه  
به منظور استفاده در کاربردهای مختلف
- موتور براشلس قوی با راندمان بالا حداکثر بهره وری و عملکرد عالی را در  
کاربری های مختلف تضمین می کند
- مجهز به سیستم سافت استارت که باعث شروع به کار نرم دستگاه خواهد شد
- عملیات پولیش کاری سریع و قدرتمند که باعث افزایش کیفیت سطح  
کار خواهد شد
- ایده آل برای پرداخت، براق کردن، و پولیش کاری
- دارای بلبرینگ ضد غبار که باعث افزایش طول عمر موتور و کارکرد نرم تر آن  
خواهد شد
- شکل ارگونومیک که باعث کاهش خستگی کاربر شده و D دستگیره کمکی  
امکان کنترل ایده ال ابزار را فراهم می آورد
- دارای یک پد پولیش پشمی مرغوب و باکیفیت مناسب برای انواع کاربردها
- مجهز به سیستم حفاظت اتصال کوتاه

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| مدل            | 8926-40V              |
| نوع موتور      | براشلس                |
| ولتاژ باتری    | 40 ولت                |
| ظرفیت باتری    | 2000 میلی آمپر ساعت   |
| تکنولوژی باتری | لیتیوم-یونی           |
| سرعت بدون بار  | دور بر دقیقه 800-3500 |
| اندازه شافت    | M14                   |
| قطر پد         | 180 میلی متر          |
| زمان کار مداوم | دقیقه 30              |
| زمان شارژ      | ساعت 1                |

پولیش شارژی براشلس 40 ولت 180 میلی  
متری

**8926-40V**

|                       |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وزن (با یک عدد باتری) | کیلوگرم 2.29                                                                                                                                                                                 |
| بسته بندی             | جعبه رنگی                                                                                                                                                                                    |
| شامل                  | عدد باتری، 1 عدد شارژر، 1 عدد 2<br>آچار شش ضلعی، 2 عدد پیچ<br>عدد دسته 1، M8*M18 شش ضلعی<br>کمکی، 1 عدد دیسک خود مکش<br>(پایه زیر)، 1 عدد دیسک پاشش<br>پشمی، 1 عدد دیسک اسفنجی<br>(واکس زنی) |