

RH-4728

ژنراتور بنزینی
۲۸۰۰ وات

- دارای موتور ۴ زمانه با ظرفیت سیلندر ۲۱۲ سی سی و خروجی توان ماکزیمم ۲/۸ کیلووات
- دارای مخزن بزرگ سوخت با ظرفیت ۱۵ لیتر با قابلیت کار بیش از ۸ ساعت به طور مداوم با حداکثر توان و ۱۲ ساعت کار با یک دوم توان
- دارای دو خروجی ۲۲۰ ولت AC و یک خروجی DC (۱۲ ولت، ۶ آمپر)
- ولت متر آنالوگ دقیق برای نمایش میزان اختلاف پتانسیل خروجی
- طراحی جمع و جور به منظور استفاده و حمل قابل آسان
- فیوز ایمنی و قطع کن حفاظتی سریع جهت افزایش ایمنی کاربر
- حداقل صدا و لرزش جهت استفاده در فضاهای بسته
- استاتور مسی جهت حداکثر اثربخشی
- سیستم هشدار دهنده کمبود روغن



RH-4728	کد محصول
۲۸۰۰ وات	توان
۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰ هرتز	فرکانس
۱۲ ولت - ۶ آمپر	خروجی DC
۱۵ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت
۲۱۲ سی سی	ظرفیت سیلندر
کمتر از ۶۸ دسی بل	نویز
۸ ساعت	کارکرد با تمام توان
۱۲ ساعت	کارکرد با یک دوم توان
۳۹ کیلوگرم	وزن
جعبه رنگی رونیکس	نوع بسته بندی
کابل اتصال DC، آچار شمع، قیف	متعلقات