

ژنراتور 6کیلو وات

RH-4706

مدل موتور	HP188FE
نوع موتور	تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک
حجم موتور	سی سی 390
نرخ توان خروجی	اسب بخار 13
سیستم جرقه زنی	CDI
نوع استارت	الکتریکی
ظرفیت مخزن سوخت	لیتر 28
مدت زمان کارکرد	ساعت 10
سوخت	بنزین بدون سرب
نوع ژنراتور	تکفاز
ولتاژ	ولت 220
فرکانس 50-60 هرتز	هرتز 50
جنس سیم پیچ ژنراتور	مسی
نرخ جریان خروجی	آمپر 22
نرخ توان خروجی ژنراتور	وات 5500
حداکثر توان خروجی ژنراتور	وات 6000
DC خروجی	ولت 12
وزن	کیلوگرم 75
نوع بسته بندی	کارتن قهوه ای رونیکس

متعلقات

چرخ، دسته، پیچ و مهره، آچار، آچار
شمع، پیچگوشتی، دوشاخه، پایه، قیف