

ژنراتور بنزینی 2800 وات

RH-4728

کد محصول	RH-4728
توان 600 وات	وات 2800
ولتاژ	ولت 220
فرکانس 50-60 هرتز	هرتز 50
DC خروجی	ولت - 6 آمپر 12
ظرفیت مخزن سوخت	لیتر 15
ظرفیت سیلندر	سی سی 212
نویز	کمتر از 68 دسی بل
وزن	کیلوگرم 39
کارکرد با تمام توان	ساعت 8
کارکرد با یک دوم توان	ساعت 12
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
متعلقات	آچار شمع، قیف، DC کابل اتصال