

ژنراتور بنزینی 6000 وات

RH-4760

کد محصول	RH-4760
توان 6000 وات	وات 6000
ولتاژ	ولت 220
فرکانس 50-60 هرتز	هرتز 50
DC خروجی	ولت - 6 آمپر 12
ظرفیت مخزن سوخت	لیتر 25
ظرفیت سیلندر	سی سی 420
نویز	کمتر از 75 دسی بل
وزن	کیلوگرم 85
کارکرد با تمام توان	ساعت 7
کارکرد با یک دوم توان	ساعت 12.7
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
متعلقات	آچار شمع، چرخ، پایه، DC کابل اتصال