

- دارای ۳ حالت نور LED شامل نور ثابت، SOS، و فلش.
- نور LED روشن برای کمک در شرایط اضطراری شبانه.
- پشتیبانی از موتورهای بنزینی تا ۵.۰ لیتر و دیزلی تا ۳.۵ لیتر برای استارت اضطراری.
- مناسب برای استارت زدن خودروها در مواقع ضروری.
- دارای کلید روشن/خاموش برای سهولت در استفاده.
- حالت‌های نوری قابل استفاده به‌عنوان علائم هشدار در کنار جاده.
- جامپ استارتر با گیره‌های جامپر هوشمند کار می‌کند که ایمنی استفاده از آن را تضمین می‌کند.
- قابل استفاده به‌عنوان پاوربانک برای شارژ دستگاه‌های همراه.



مدل	RH-4765
جنس	ABS+PC
نوع باتری	باتری لیتیوم پلیمری
ورودی پورت نوع C	5 ولت / 3 آمپر 9 ولت / 2 آمپر 12 ولت / 1.5 آمپر
توان ورودی پورت نوع (QC) C	18 وات
خروجی USB1	5 ولت/3 آمپر
خروجی USB2	9 ولت/2 آمپر
خروجی USB3	12 ولت/1.5 آمپر
خروجی USB2	5 ولت/2.1 آمپر
توان خروجی (QC) USB1	18 وات
جریان استارت	500 آمپر
بیشترین جریان	1000 آمپر

ظرفیت	10000 میلی آمپر ساعت
ولتاژ	3.7 ولت
انرژی	37 وات ساعت
حالت های روشنایی نور	نور ثابت ، SOS ، چشمک زن
شدت نور	80 لومن
زمان شارژ	2.6 ساعت
زمان توقف خودکار	45 ثانیه
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع)	192.1*89.2*39.1 میلی متر
وزن محصول	1.33 کیلوگرم
بسته بندی	کیف EVA ، جعبه رنگی
متعلقات	منوال ، کابل USB ، قلاب