

ژنراتور بنزینی - 3500 وات

نوع	ژنراتور بنزینی
AC ولتاژ	ولت 220
نرخ جریان خروجی	آمپر 13
فرکانس 50-60 هرتز	هرتز 50
حداکثر توان خروجی	کیلو وات 3.5
نرخ توان خروجی	کیلو وات 3.3
ضریب قدرت	1
DC خروجی	DC12V,8.3A
نوع موتور	تک سیلندر، 4 زمانه، دارای سیستم هواخنک
قطر*ارتفاع موتور	55mm x 70mm
حجم موتور	سی سی 212
سیستم جرقه زنی	T.C.I
حداکثر توان خروجی موتور	KW / 3600 دور بر دقیقه 4.3
نوع سوخت	بنزین
ظرفیت مخزن سوخت	لیتر 15
مدت زمان کارکرد پیوسته	ساعت 8.6
نوع روغن	SAE 10W-30
ظرفیت مخزن روغن	لیتر 0.6
نوع استارت	هندلی
حداکثر نرخ مصرف سوخت	لیتر بر ساعت 1.74

ژنراتور بنزینی - 3500 وات

RH-4780

نوع شمع	F7TC/F7RTC
ابعاد محصول	590mm×430mm×465mm
ابعاد بسته بندی	645mm×490mm×530mm
وزن خالص	کیلوگرم 43.5
وزن ناخالص	کیلوگرم 45.5
نوع بسته بندی	کارتن
متعلقات	دو عدد دوشاخه برق، یک عدد آچار شمع، یک عدد میله، یک عدد DC خروجی 12 ولت