

ژنراتور بنزینی- 5500 وات

Rh-4782

نوع	ژنراتور بنزینی
AC ولتاژ	ولت 220
نرخ جریان خروجی	آمپر 23
فرکانس کاری	هرتز 50
حداکثر توان خروجی	کیلو وات 5/5
نرخ توان خروجی	کیلو وات 5
ضریب قدرت	1
DC خروجی	DC 12 V, 8.3A
مدل موتور	FC190F
نوع موتور	تک سیلندر، 4 زمانه، دارای سیستم هواخنک
قطر*ارتفاع موتور	66mm x 90mm
حجم موتور	سی سی 420
حداکثر توان خروجی موتور	8.6KW / 3600rpm
نوع سوخت	بنزین
ظرفیت مخزن سوخت	لیتر 25
مدت زمان کارکرد پیوسته	ساعت 8/6
نوع روغن	SAE 10W-30
ظرفیت مخزن روغن	لیتر 1/1
نوع استارت	هندلی و استارتر الکتریکی
سیستم جرقه زنی	T.C.I

ژنراتور بنزینی- 5500 وات

Rh-4782

نوع شمع	F7TC/F7RTC
حداکثر نرخ مصرف سوخت	لیتر بر ساعت 2/9
ابعاد محصول	686mm×516mm×560mm
ابعاد بسته بندی	740mm×575mm×625mm
وزن خالص	کیلوگرم 82
وزن ناخالص	کیلوگرم 84
نوع بسته بندی	کارتن

متعلقات

دو عدد دوشاخه برق، یک عدد آچار
شمع، یک عدد میله، یک جفت
دو عدد کلید، ، DC سیم خروجی
یک ست چرخ و دستگیره