

RH-4783

ژنراتور بنزینی-6500 وات

نوع	ژنراتور بنزینی
AC ولتاژ	220V
نرخ جریان خروجی	27A
فرکانس 50-60 هرتز	50Hz
حداکثر توان خروجی	6.5KW
نرخ توان خروجی	6KW
ضریب قدرت	1
DC خروجی	DC 12 V, 8.3A
مدل موتور	FC190F
نوع موتور	تک سیلندر، 4 زمانه، دارای سیستم هواخنک
قطر*ارتفاع موتور	66mm x 90mm
حجم موتور	420cc
حداکثر توان خروجی موتور	8.6KW / 3600rpm
نوع سوخت	بنزین
ظرفیت مخزن سوخت	25Lit
مدت زمان کارکرد پیوسته	7hr
نوع روغن	SAE 10W-30
ظرفیت مخزن روغن	1.1liter
نوع استارت	هندلی و استارتر الکتریکی
سیستم جرقه زنی	T.C.I

ژنراتور بنزینی-6500 وات

RH-4783

حداکثر نرخ مصرف سوخت	3.57Lit/hr
نوع شمع	F7TC/F7RTC
ابعاد محصول	686mm×516mm×560mm
ابعاد بسته بندی	740mm×575mm×625mm
وزن خالص	83Kg
وزن ناخالص	85Kg
نوع بسته بندی	کارتن

متعلقات

دو عدد دوشاخه برق، یک عدد آچار
شمع، یک عدد میله، یک عدد
دو عدد کلید ، یک ، DC خروجی
ست چرخ و دستگیره