

ژنراتور بنزینی - 7500 وات

RH-4784

نوع	ژنراتور بنزینی
AC ولتاژ	ولت 220
نرخ جریان خروجی	آمپر 32
فرکانس کاری	هرتز 50
حداکثر توان خروجی	کیلو وات 7.5
نرخ توان خروجی	کیلو وات 7
ضریب قدرت	1
DC خروجی	DC 12 V, 8.3A
مدل موتور	FC192F
نوع موتور	تک سیلندر، 4 زمانه، دارای سیستم هواخنک
قطر*ارتفاع موتور	92mm×69 mm
حجم موتور	سی سی 460
حداکثر توان خروجی موتور	10KW / 3600rpm
نوع سوخت	بنزینی
ظرفیت مخزن سوخت	لیتر 25
مدت زمان کارکرد پیوسته	ساعت 6.5
نوع روغن	SAE 10W-30
ظرفیت مخزن روغن	لیتر 1.1
نوع استارت	هندلی و استارتر الکتریکی
سیستم جرقه زنی	T.C.I

ژنراتور بنزینی - 7500 وات

RH-4784

نوع شمع	F7TC/F7RTC
حداکثر نرخ مصرف سوخت	لیتر بر ساعت 3.85
ابعاد محصول	686mm×516mm×560mm
ابعاد بسته بندی	740mm×575mm×625mm
وزن خالص	کیلو گرم 86
وزن ناخالص	کیلو گرم 88
نوع بسته بندی	کارتن

متعلقات

دو عدد دوشاخه برق، یک عدد آچار
شمع، یک عدد میله، یک عدد
دو عدد کلید ، یک ، DC خروجی
ست چرخ و دستگیره