

# RH-4790

## ژنراتور اینورتر 800 وات

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| کد محصول                  | RH-4790                                  |
| نوع                       | ژنراتور اینورتر                          |
| AC ولتاژ                  | ولت/50 هرتز 220                          |
| حداکثر توان خروجی ژنراتور | وات 800                                  |
| نرخ توان خروجی            | وات 700                                  |
| ضریب قدرت                 | 1                                        |
| DC خروجی                  | ولت/4 آمپر 12                            |
| نوع موتور                 | موتور چهار زمانه بنزینی / هوا خنک<br>OHV |
| قطر*ارتفاع(میلیمتر)       | 39*33.5                                  |
| حجم موتور                 | سی سی 40                                 |
| حداکثر توان خروجی موتور   | کیلو وات/5500 دور بر دقیقه 0.9           |
| سوخت                      | بنزین بدون سرب                           |
| ظرفیت مخزن سوخت           | لیتر 2.1                                 |
| مدت زمان کارکرد           | ساعت 4.1                                 |
| نوع روغن                  | SAE 10W30                                |
| ظرفیت مخزن روغن           | لیتر 0.25                                |
| نوع استارت                | دستی(هندلی)                              |
| سیستم جرقه زنی            | C.D.I.                                   |
| نوع شمع                   | CMR6A (TORCH)                            |
| ابعاد محصول               | 395*209*355                              |

ژنراتور اینورتر 800 وات

**RH-4790**

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| ابعاد بسته بندی | 425*230*380                          |
| وزن خالص        | کیلوگرم 9                            |
| وزن ناخالص      | کیلو گرم 10.2                        |
| نوع بسته بندی   | جعبه دو رنگ رونیکس                   |
| متعلقات         | پیچگوشتی، آچار، DC کابل اتصال<br>شمع |